



2390 LED

Reflektory LED

- Multilumen i Multicolor
- Uniwersalny uchwyt montażowy
- Akcesoria do czujników

2390 G2 LED to reflektor do oświetlania obszarów zewnętrznych, takich jak budowy, obiekty portowe i stoczniowe, place magazynowe i kontenerowe, a także do oświetlenia akcentującego i iluminacji budynków. Dzięki funkcji Multilumen i Multicolor zaledwie 3 oprawy oferują w sumie 8 poziomów strumienia świetlnego, każdy z 2 barwami światła. Ze względu na uniwersalne uchwyty montażowe nadają się do każdego rodzaju montażu. W ten sposób poradzisz sobie z każdym zadaniem!

Dlaczego dzięki oprawie 2390 G2 LED wykonasz swoje zadanie

- Elastyczna regulacja strumienia świetlnego oprawy i barwy światła dzięki Multilumen i Multicolor
- Czujnik dostępny jako akcesorium
- Obrotowy pałąk mocujący do montażu wiszącego i stojącego
- Przewód zasilający o długości 0,8 m
- Efektywne oświetlenie dużych powierzchni za pomocą soczewkowego układu optycznego z asymetrycznym średnio szerokim rozsyłem światła
- Efektywność: do 150 lm/W
- Trwałość (50 000 h, L80)

2390 LED w skrócie

Wymiary (dł. x szer. wys.)

Mały: 241 x 309 x 48 mm
 Średni: 361 x 399 x 59 mm
 Duży: 419 x 449 x 61 mm

Strumień świetlny oprawy

Mały: 2000, 3000, 5000 lm
 Średni: 8000, 10000, 15000 lm
 Duży: 15000, 20000, 25000 lm

Temperatura barwowa

3.000 K, 4.000 K (Multicolour)

Stopień ochrony, klasa ochronności

Schutzart IP65 / IK08, Schutzklasse: I

Waga

Mały: 1,5 kg
 Średni: 4,2 kg
 Duży: 5,7 kg

Dożywotni

50.000 h (L80)

Wszystkie warianty 2390 G2 LED

Oznaczenie produktu	TOC	Strumień świetlny [lm]	Pobór mocy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Wymiana
2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET	8420740	2.000 / 3.000 / 5.000	14 / 22 / 40	4.000 / 3.000	241 x 309 x 48 mm	HQI-TS 70W
2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET	8420840	8.000 / 10.000 / 15.000	56 / 73 / 120	4.000 / 3.000	361 x 399 x 59 mm	HQI-TS 150W
2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET	8420940	15.000 / 20.000 / 25.000	90 / 126 / 160	4.000 / 3.000	419 x 449 x 61 mm	HQI-TS 250W

Akcesoria do 2390 G2 LED

Oznaczenie produktu	TOC	Opis	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Waga
2390 HF SENSOR	7641200	Czujnik ruchu / czujnik jasności	70 x 35 x 100	0,1 kg

Wszystkie dane techniczne, jak również dane dotyczące wagi i wymiarów zostały starannie opracowane. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów. Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu zapewnienia dalszego rozwoju.